
FRENLİ MOTOR

80 İŞLETME DEĞERLERİ

Yapı Büyüklüğü	80
Nominal Gücü (kW)	0.75
Nominal Akımı(A IN)	2
Nominal Hızı (1/dak)	1395
Verim (n %100)	0.72
Güç Faktörü (Cos %100)	0.79
Kalkış Akımı (IK/IN)	4.4
Nominal Momenti (MN)	5.13
Kalkış Momenti (MK/MN)	2.4
Moment kgm (MF)	1
Fren Momenti / Motor Momenti (MF/MN)	1.88
Rulman	6204 ZZ



H	80
A	125
B	100
C	50
AD	120
HC	158
HD	---
K	10
L	350
D	19

80 Frenli Motor - Devamı

E	40
F	6
GA	21.5
GD	6
R(Rakor	2xPg 13.5