
FRENLİ MOTOR

180L İŞLETME DEĞERLERİ

Yapı Büyüklüğü	180L
Nominal Gücü (kW)	15
Nominal Akımı(A IN)	30.5
Nominal Hızı (1/dak)	962
Verim (n %100)	0.9
Güç Faktörü (Cos %100)	0.86
Kalkış Akımı (IK/IN)	6.72
Nominal Momenti (MN)	148.9
Kalkış Momenti (MK/MN)	2.4
Moment kgm (MF)	30
Fren Momenti / Motor Momenti (MF/MN)	1.98
Rulman	6310 ZZ



H	180
A	279
B	279
C	121
AD	250
HC	354
HD	411
K	15
L	815
D	48

180L Frenli Motor - Devamı

E	110
F	14
GA	51.5
GD	9
R(Rakor	2xPg 21