
FRENLİ MOTOR

100L İŞLETME DEĞERLERİ

Yapı Büyüklüğü	100L
Nominal Gücü (kW)	1.1
Nominal Akımı(A IN)	3.2
Nominal Hızı (1/dak)	690
Verim (n %100)	0.7
Güç Faktörü (Cos %100)	0.72
Kalkış Akımı (IK/IN)	3.2
Nominal Momenti (MN)	15.22
Kalkış Momenti (MK/MN)	1.8
Moment kgm (MF)	2.5
Fren Momenti / Motor Momenti (MF/MN)	1.61
Rulman	6206 ZZ



H	100
A	160
B	140
C	63
AD	138
HC	197
HD	---
K	12
L	463
D	28

100L Frenli Motor - Devamı

E	60
F	8
GA	31.0
GD	7
R(Rakor	2xPg 13.5